

Amplificatore Stereo 2 x 30W 4/8/16 Ohm - FM - USB - SD - Bluetooth

info@elettronicadefilippo.it

Acquisti online: 081 210318 - Vendita in negozio: 081 450388 - Whatsapp 338 22 89 462

PA2362BT

8015439923815

KARMA



Descrizione Prodotto

Amplificatore stereofonico dalle ridotte dimensioni ideale per l'utilizzo in negozi, reception o abitazioni.. Le prese posteriori consentono il collegamento di 2 diffusori da 30W. I segnali in ingresso potranno essere miscelati grazie ai comandi di volume frontali e la tonalità dell'intera miscelazione potrà essere regolata a piacimento. Il modulo multimediale permette di riprodurre brani da SD, USB o tramite bluetooth.

Dispone di 3 ingressi, 2 per il collegamento di 2 microfoni (tramite prese frontali jack6,3mm mono) e 1 ingresso di linea per sorgenti esterne (quali lettori CD, decoder etc) con prese RCA posteriori. Sul fronte sono presenti prese SD e USB con tasti per la riproduzione di brani MP3. E' dotato anche di funzione bluetooth per la riproduzione dei brani provenienti da smartphone o tablet, regolatore di effetto eco, bilanciamento e toni alti/bassi. Include radio FM. Un telecomando, per il controllo a distanza dei brani Mp3 completa questo straordinario apparecchio.

Caratteristiche Prodotto

Potenza max 4 Ohms: 2 x 30W
 Potenza max a 8 Ohms: 2 x 16W
 Connettori in ingresso: RCA + Jack 6,3mm
 Connettori in uscita: Morsetti
 Display: Sì
 Risposta in frequenza: 20Hz - 20kHz
 Potenza RMS (W): 2 x 16W (4 Ohm)
 Lettore SD/MicroSD: SD
 Distorsione: 0,1%
 Livello segnale in entrata: 200mV
 Rapporto S/N: 75dB
 Supporto 2 Ohms: No
 Potenza massima: 2 x 30W
 Modalità Bridge: No
 Bluetooth: Ver. 5.0
 Radio: Sì, FM
 Telecomando: In dotazione per il controllo a distanza
 Colore: Nero
 Peso (Kg): 1,6
 Dimensioni Prodotto: 180 x 70 x 165 mm
 Alimentazione: AC 220V - DC 12V

Descrizione Prodotto

Amplificatore stereofonico dalle ridotte dimensioni ideale per l'utilizzo in negozi, reception o abitazioni.. Le prese posteriori consentono il collegamento di 2 diffusori da 30W. I segnali in ingresso potranno essere miscelati grazie ai comandi di volume frontali e la tonalità dell'intera miscelazione potrà essere regolata a piacimento. Il modulo multimediale permette di riprodurre brani da SD, USB o tramite bluetooth.

Dispone di 3 ingressi, 2 per il collegamento di 2 microfoni (tramite prese frontali jack6,3mm mono) e 1 ingresso di linea per sorgenti esterne (quali lettori CD, decoder etc) con prese RCA posteriori. Sul fronte sono presenti prese SD e USB con tasti per la riproduzione di brani MP3. E' dotato anche di funzione bluetooth per la riproduzione dei brani provenienti da smartphone o tablet, regolatore di effetto eco, bilanciamento e toni alti/bassi. Include radio FM.

Un telecomando, per il controllo a distanza dei brani Mp3 completa questo straordinario apparecchio.

Caratteristiche Prodotto

Potenza max 4 Ohms: 2 x 30W

Potenza max a 8 Ohms: 2 x 16W

Connettori in ingresso: RCA + Jack 6,3mm

Connettori in uscita: Morsetti

Display: Si

Risposta in frequenza: 20Hz - 20kHz

Potenza RMS (W): 2 x 16W (4 Ohm)

Lettore SD/MicroSD: SD

Distorsione: 0,1%

Livello segnale in entrata: 200mV

Rapporto S/N: 75dB

Supporto 2 Ohms: No

Potenza massima: 2 x 30W

Modalità Bridge: No

Bluetooth: Ver. 5.0

Radio: Si, FM

Telecomando: In dotazione per il controllo a distanza

Colore: Nero

Peso (Kg): 1,6

Dimensioni Prodotto: 180 x 70 x 165 mm

Alimentazione: AC 220V - DC 12V