Amplificatore professionale 100V/350W a 6 zone MP3/DAB/FM/SCAN/BT con 12 casse

61611255D-CSL620-X12
8023389763344
GBC

info@elettronicadefilippo.it
Acquisti online: 081 210318 - Vendita in negozio: 081 450388 - Whatsapp 338 22 89 462

DESCRIZIONE AMPLIFICATORE
Sei proprietario di un bar, locale, palestra o un luogo di ritrovo dove vuoi accogliere la clientela con una base musicale? Ti suggeriamo il kit in oggetto che permette di gestire le casse collegate attraverso l'ausilio di un amplificatore. Intrattieni i tuoi ospiti o clienti grazie alla filodiffusione.
Amplificatore integrato di potenza adatto per le applicazioni Public Address più diversificate e impegnative.
- Potenza 350W RMS
- Bluetooth per streaming audio senza fili.
- Ingressi USB e SD card.
- Radio analogica FM e digitale DAB+.
- 3 ingressi MIC, 3 ingressi Aux e 2 Line, 1 uscita Pre-amp, 1 gruppo IN-OUT.
- MIC 1 priority con funzione MUTE.
- Controllo volume MASTER con regolazione toni ALTI e BASSI.
- VU meter a 5 segmenti; con indicazione della potenza, segnale, picco, e fault.
- Lettore interno Mp3 con display LCD.
- Circuito di protezione contro i cortocircuiti, surriscaldamento ed extra assorbimento.
- Accensione ritardata e protezione CC.
- Transistor finali CMOS.
- Uscite a 6 zone con controlli volume.
- Uscita: 100V, 70V, 4~16 Ohm.
- Alimentazione: corrente alternata 230V~ 50Hz o corrente continua 24V 30A.

SPECIFICHE TECNICHE AMPLIFICATORE
Potenza audio: 350 W RMS
Alimentazione Phantom (Mic): Sì, 48V
Uscita: PA 70V, 100V
Impedenza altoparlanti: da 4 a 16 Ohm
Ingressi Aux: 3
Ingressi Line/Mic: 3 Mic o 2 Mic+1 Line
Uscita preamplificatore: Sì
Bluetooth: 2.1 + EDR
Frequenza radio FM: da 87,5 a 108 MHz
Frequenza radio DAB+: da 174,298 a 239,2 MHz
Alimentazione: 230V~ 50Hz o 24V 30A
Peso: 12 Kg
Dimensioni: 435x97x415 mm

DESCRIZIONE DIFFUSORE
Diffusore da controsoffitto operante a tensione costante con woofer da 6,5" e spessore estremamente contenuto (solo 66 mm). Munito di trasformatore, è settabile su due diverse potenze: 5W e 10W (RMS). Di colore bianco si prestano all'installazione in qualunque ambiente.

SPECIFICHE TECNICHE DIFFUSORE
Potenza max (W) 20
Diametro foro x incasso 165 mm
Dimensione Woofer 6,5" (16,3cm)
Trasformatore Trasformatore interno per utilizzo anche a 100V
Impedenza 8 Ohms
Risposta in frequenza 130 - 15000 Hz
Sensibilità 92 dB
Tipo di diffusore Passivo
Staffa di fissaggio Dispone di staffa di fissaggio
Materiale di costruzione Materiale plastico (ABS)
Voltaggi supportati 100V
Potenza RMS (W) 10 W
Colore Bianco
Peso (Kg) 0,5
Dimensioni Prodotto 190 x 190 x 66 mm
Note Diametro foro per fissaggio: 165 mm

DESCRIZIONE AMPLIFICATORE
Sei proprietario di un bar, locale, palestra o un luogo di ritrovo dove vuoi accogliere la clientela con una base musicale? Ti suggeriamo il kit in oggetto che permette di gestire le casse collegate attraverso l'ausilio di un amplificatore. Intrattieni i tuoi ospiti o clienti grazie alla filodiffusione.
Amplificatore integrato di potenza adatto per le applicazioni Public Address più diversificate e impegnative.
- Potenza 350W RMS
- Bluetooth per streaming audio senza fili.
- Ingressi USB e SD card.
- Radio analogica FM e digitale DAB+.
- 3 ingressi MIC, 3 ingressi Aux e 2 Line, 1 uscita Pre-amp, 1 gruppo IN-OUT.
- MIC 1 priority con funzione MUTE.
- Controllo volume MASTER con regolazione toni ALTI e BASSI.
- VU meter a 5 segmenti; con indicazione della potenza, segnale, picco, e fault.
- Lettore interno Mp3 con display LCD.
- Circuito di protezione contro i cortocircuiti, surriscaldamento ed extra assorbimento.
- Accensione ritardata e protezione CC.
- Transistor finali CMOS.
- Uscite a 6 zone con controlli volume.
- Uscita: 100V, 70V, 4~16 Ohm.
- Alimentazione: corrente alternata 230V~ 50Hz o corrente continua 24V 30A.

SPECIFICHE TECNICHE AMPLIFICATORE
Potenza audio: 350 W RMS
Alimentazione Phantom (Mic): Sì, 48V
Uscita: PA 70V, 100V
Impedenza altoparlanti: da 4 a 16 Ohm
Ingressi Aux: 3
Ingressi Line/Mic: 3 Mic o 2 Mic+1 Line
Uscita preamplificatore: Sì
Bluetooth: 2.1 + EDR
Frequenza radio FM: da 87,5 a 108 MHz
Frequenza radio DAB+: da 174,298 a 239,2 MHz
Alimentazione: 230V~ 50Hz o 24V 30A
Peso: 12 Kg
Dimensioni: 435x97x415 mm

DESCRIZIONE DIFFUSORE
Diffusore da controsoffitto operante a tensione costante con woofer da 6,5" e spessore estremamente contenuto (solo 66 mm). Munito di trasformatore, è settabile su due diverse potenze: 5W e 10W (RMS). Di colore bianco si prestano all'installazione in qualunque ambiente.

SPECIFICHE TECNICHE DIFFUSORE
Potenza max (W) 20
Diametro foro x incasso 165 mm
Dimensione Woofer 6,5" (16,3cm)
Trasformatore Trasformatore interno per utilizzo anche a 100V
Impedenza 8 Ohms
Risposta in frequenza 130 - 15000 Hz
Sensibilità 92 dB
Tipo di diffusore Passivo
Staffa di fissaggio Dispone di staffa di fissaggio
Materiale di costruzione Materiale plastico (ABS)
Voltaggi supportati 100V
Potenza RMS (W) 10 W
Colore Bianco
Peso (Kg) 0,5
Dimensioni Prodotto 190 x 190 x 66 mm
Note Diametro foro per fissaggio: 165 mm