



**Amplificatore professionale 100V/350W a 6 zone
MP3/DAB/FM/SCAN/BT con 4 casse**

info@elettronicadefilippo.it

Acquisti online: 081 210318 - Vendita in negozio: 081 450388 - Whatsapp 338 22 89 462

61611255D-CSL620-X4

8023389763344

GBC



DESCRIZIONE AMPLIFICATORE

Sei proprietario di un bar, locale, palestra o un luogo di ritrovo dove vuoi accogliere la clientela con una base musicale? Ti suggeriamo il kit in oggetto che permette di gestire le casse collegate attraverso l'ausilio di un amplificatore. Intrattieni i tuoi ospiti o clienti grazie alla filodiffusione.

Amplificatore integrato di potenza adatto per le applicazioni Public Address più diversificate e impegnative.

- Potenza 350W RMS
- Bluetooth per streaming audio senza fili.
- Ingressi USB e SD card.
- Radio analogica FM e digitale DAB+.
- 3 ingressi MIC, 3 ingressi Aux e 2 Line, 1 uscita Pre-amp, 1 gruppo IN-OUT.
- MIC 1 priority con funzione MUTE.
- Controllo volume MASTER con regolazione toni ALTI e BASSI.
- VU meter a 5 segmenti; con indicazione della potenza, segnale, picco, e fault.
- Lettore interno Mp3 con display LCD.
- Circuito di protezione contro i cortocircuiti, surriscaldamento ed extra assorbimento.
- Accensione ritardata e protezione CC.
- Transistor finali CMOS.
- Uscite a 6 zone con controlli volume.
- Uscita: 100V, 70V, 4~16 Ohm.
- Alimentazione: corrente alternata 230V~ 50Hz o corrente continua 24V 30A.

SPECIFICHE TECNICHE AMPLIFICATORE

Potenza audio: 350 W RMS

Alimentazione Phantom (Mic): Sì, 48V

Uscita: PA 70V, 100V

Impedenza altoparlanti: da 4 a 16 Ohm

Ingressi Aux: 3

Ingressi Line/Mic: 3 Mic o 2 Mic+1 Line

Uscita preamplificatore: Sì

Bluetooth: 2.1 + EDR

Frequenza radio FM: da 87,5 a 108 MHz

Frequenza radio DAB+: da 174,298 a 239,2 MHz

Alimentazione: 230V~ 50Hz o 24V 30A

Peso: 12 Kg

Dimensioni: 435x97x415 mm

DESCRIZIONE DIFFUSORE

Diffusore da controsoffitto operante a tensione costante con woofer da 6,5" e spessore estremamente contenuto (solo 66 mm). Munito di trasformatore, è settabile su due diverse potenze: 5W e 10W (RMS). Di colore bianco si prestano all'installazione in qualunque ambiente.

SPECIFICHE TECNICHE DIFFUSORE

Potenza max (W) 20

Diametro foro x incasso 165 mm

Dimensione Woofer 6,5" (16,3cm)

Trasformatore Trasformatore interno per utilizzo anche a 100V

Impedenza 8 Ohms

Risposta in frequenza 130 - 15000 Hz

Sensibilità 92 dB

Tipo di diffusore Passivo

Staffa di fissaggio Dispone di staffa di fissaggio

Materiale di costruzione Materiale plastico (ABS)

Voltaggi supportati 100V

Potenza RMS (W) 10 W

Colore Bianco

Peso (Kg) 0,5

Dimensioni Prodotto 190 x 190 x 66 mm

Note Diametro foro per fissaggio: 165 mm

DESCRIZIONE AMPLIFICATORE

Sei proprietario di un bar, locale, palestra o un luogo di ritrovo dove vuoi accogliere la clientela con una base musicale? Ti suggeriamo il kit in oggetto che permette di gestire le casse collegate attraverso l'ausilio di un amplificatore. Intrattieni i tuoi ospiti o clienti grazie alla filodiffusione.

Amplificatore integrato di potenza adatto per le applicazioni Public Address più diversificate e impegnative.

- Potenza 350W RMS
- Bluetooth per streaming audio senza fili.
- Ingressi USB e SD card.
- Radio analogica FM e digitale DAB+.
- 3 ingressi MIC, 3 ingressi Aux e 2 Line, 1 uscita Pre-amp, 1 gruppo IN-OUT.
- MIC 1 priority con funzione MUTE.
- Controllo volume MASTER con regolazione toni ALTI e BASSI.
- VU meter a 5 segmenti; con indicazione della potenza, segnale, picco, e fault.
- Lettore interno Mp3 con display LCD.
- Circuito di protezione contro i cortocircuiti, surriscaldamento ed extra assorbimento.
- Accensione ritardata e protezione CC.
- Transistor finali CMOS.
- Uscite a 6 zone con controlli volume.
- Uscita: 100V, 70V, 4~16 Ohm.
- Alimentazione: corrente alternata 230V~ 50Hz o corrente continua 24V 30A.

SPECIFICHE TECNICHE AMPLIFICATORE

Potenza audio: 350 W RMS

Alimentazione Phantom (Mic): Sì, 48V

Uscita: PA 70V, 100V

Impedenza altoparlanti: da 4 a 16 Ohm

Ingressi Aux: 3

Ingressi Line/Mic: 3 Mic o 2 Mic+1 Line

Uscita preamplificatore: Sì

Bluetooth: 2.1 + EDR

Frequenza radio FM: da 87,5 a 108 MHz

Frequenza radio DAB+: da 174,298 a 239,2 MHz

Alimentazione: 230V~ 50Hz o 24V 30A

Peso: 12 Kg

Dimensioni: 435x97x415 mm

DESCRIZIONE DIFFUSORE

Diffusore da controsoffitto operante a tensione costante con woofer da 6,5" e spessore estremamente contenuto (solo 66 mm). Munito di trasformatore, è settabile su due diverse potenze: 5W e 10W (RMS). Di colore bianco si prestano all'installazione in qualunque ambiente.

SPECIFICHE TECNICHE DIFFUSORE

Potenza max (W) 20

Diametro foro x incasso 165 mm

Dimensione Woofer 6,5" (16,3cm)

Trasformatore Trasformatore interno per utilizzo anche a 100V

Impedenza 8 Ohms

Risposta in frequenza 130 - 15000 Hz

Sensibilità 92 dB

Tipo di diffusore Passivo

Staffa di fissaggio Dispone di staffa di fissaggio

Materiale di costruzione Materiale plastico (ABS)

Voltaggi supportati 100V

Potenza RMS (W) 10 W

Colore Bianco

Peso (Kg) 0,5

Dimensioni Prodotto 190 x 190 x 66 mm

Note Diametro foro per fissaggio: 165 mm