



**Amplificatore 100V/350W 6 zone Con
MP3/DAB/FM/SCAN/BT con 8 casse da parete**

info@elettronicadefilippo.it

Acquisti online: 081 210318 - Vendita in negozio: 081 450388 - Whatsapp 338 22 89 462

61611255D-61065120-X4

8023389763344

GBC



DESCRIZIONE AMPLIFICATORE

Sei proprietario di un bar, locale, palestra o un luogo di ritrovo dove vuoi accogliere la clientela con una base musicale? Ti suggeriamo il kit in oggetto che permette di gestire le casse collegate attraverso l'ausilio di un amplificatore. Intrattieni i tuoi ospiti o clienti grazie alla filodiffusione.

Amplificatore integrato di potenza adatto per le applicazioni Public Address più diversificate e impegnative.

- Potenza 350W RMS
- Bluetooth per streaming audio senza fili.
- Ingressi USB e SD card.
- Radio analogica FM e digitale DAB+.
- 3 ingressi MIC, 3 ingressi Aux e 2 Line, 1 uscita Pre-amp, 1 gruppo IN-OUT.
- MIC 1 priority con funzione MUTE.
- Controllo volume MASTER con regolazione toni ALTI e BASSI.
- VU meter a 5 segmenti; con indicazione della potenza, segnale, picco, e fault.
- Lettore interno Mp3 con display LCD.
- Circuito di protezione contro i cortocircuiti, surriscaldamento ed extra assorbimento.
- Accensione ritardata e protezione CC.
- Transistor finali CMOS.
- Uscite a 6 zone con controlli volume.
- Uscita: 100V, 70V, 4~16 Ohm.
- Alimentazione: corrente alternata 230V~ 50Hz o corrente continua 24V 30A.

SPECIFICHE TECNICHE AMPLIFICATORE

Potenza audio: 350 W RMS
 Alimentazione Phantom (Mic): Sì, 48V
 Uscita: PA 70V, 100V
 Impedenza altoparlanti: da 4 a 16 Ohm
 Ingressi Aux: 3
 Ingressi Line/Mic: 3 Mic o 2 Mic+1 Line
 Uscita preamplificatore: Sì
 Bluetooth: 2.1 + EDR
 Frequenza radio FM: da 87,5 a 108 MHz
 Frequenza radio DAB+: da 174,298 a 239,2 MHz
 Alimentazione: 230V~ 50Hz o 24V 30A
 Peso: 12 Kg
 Dimensioni: 435x97x415 mm

SPECIFICHE TECNICHE DIFFUSORE

Potenza rms 20W - 10W - 5W - 2,5W (selezionabili)
 Trasformatore di linea 100V
 Risposta in frequenza 100 - 20.000 Hz
 SPL 1m/1W 87 dB
 Materiale ABS
 Grado di protezione IP55
 Dimensioni (LxAxP) 217 x 170 x 150 mm
 Peso 1,5 Kg.
 Colore cabinet nero

DESCRIZIONE AMPLIFICATORE

Sei proprietario di un bar, locale, palestra o un luogo di ritrovo dove vuoi accogliere la clientela con una base musicale? Ti suggeriamo il kit in oggetto che permette di gestire le casse collegate attraverso l'ausilio di un amplificatore. Intrattieni i tuoi ospiti o clienti grazie alla filodiffusione.

Amplificatore integrato di potenza adatto per le applicazioni Public Address più diversificate e impegnative.

- Potenza 350W RMS
- Bluetooth per streaming audio senza fili.
- Ingressi USB e SD card.
- Radio analogica FM e digitale DAB+.
- 3 ingressi MIC, 3 ingressi Aux e 2 Line, 1 uscita Pre-amp, 1 gruppo IN-OUT.
- MIC 1 priority con funzione MUTE.
- Controllo volume MASTER con regolazione toni ALTI e BASSI.
- VU meter a 5 segmenti; con indicazione della potenza, segnale, picco, e fault.
- Lettore interno Mp3 con display LCD.
- Circuito di protezione contro i cortocircuiti, surriscaldamento ed extra assorbimento.
- Accensione ritardata e protezione CC.
- Transistor finali CMOS.
- Uscite a 6 zone con controlli volume.
- Uscita: 100V, 70V, 4~16 Ohm.
- Alimentazione: corrente alternata 230V~ 50Hz o corrente continua 24V 30A.

SPECIFICHE TECNICHE AMPLIFICATORE

Potenza audio: 350 W RMS

Alimentazione Phantom (Mic): Sì, 48V

Uscita: PA 70V, 100V

Impedenza altoparlanti: da 4 a 16 Ohm

Ingressi Aux: 3

Ingressi Line/Mic: 3 Mic o 2 Mic+1 Line

Uscita preamplificatore: Sì

Bluetooth: 2.1 + EDR

Frequenza radio FM: da 87,5 a 108 MHz

Frequenza radio DAB+: da 174,298 a 239,2 MHz

Alimentazione: 230V~ 50Hz o 24V 30A

Peso: 12 Kg

Dimensioni: 435x97x415 mm

SPECIFICHE TECNICHE DIFFUSORE

Potenza rms 20W - 10W - 5W - 2,5W (selezionabili)

Trasformatore di linea 100V

Risposta in frequenza 100 - 20.000 Hz

SPL 1m/1W 87 dB

Materiale ABS

Grado di protezione IP55

Dimensioni (LxAxP) 217 x 170 x 150 mm

Peso 1,5 Kg.

Colore cabinet nero