

CARICABATTERIE SWITCHING PER BATTERIE AL PIOMBO 36V 2A

38320080-701030

8023389408160

GB

info@elettronicadefilippo.it

Acquisti online: 081 210318 - Vendita in negozio: 081 450388 - Whatsapp 338 22 89 462



Descrizione Prodotto

Caricabatteria Switching per batterie al piombo 36V da 9Ah a 18Ah. Corrente di carica 2A. Idoneo per la ricarica di tutte le batterie al piombo sia per trazione, sia per uso stazionario anche in tecnologia AGM e GEL. Terminali XLR 3 PIN

per collegamento alla batteria. Dotato di LED di segnalazione di fine carica. Protetto da sovratensioni e corto circuiti e controllo della gestione di ricarica.

Caratteristiche Prodotto

Tipo Batteria: Piombo

Tensione di ingresso: 100-240 Vac

Corrente di Carica: 2A

Capacita' batterie: Da 9Ah a 18Ah Tensione di Uscita: 44.1 Vdc Connessione IN: Spina EU Connessione OUT:

XLR 3 PIN

Tensione di fine carica: 41.4±0.10V

Indicatore fine carica: Si

Colore: Nero

Dimensioni: 158 x 90 x 52,2 mm

Peso: 610 g

Confezione: Scatola

Descrizione Prodotto

Caricabatteria Switching per batterie al piombo 36V da 9Ah a 18Ah. Corrente di carica 2A. Idoneo per la ricarica di tutte le batterie al piombo sia per trazione, sia per uso stazionario anche in tecnologia AGM e GEL. Terminali XLR 3 PIN

per collegamento alla batteria. Dotato di LED di segnalazione di fine carica. Protetto da sovratensioni e corto circuiti e controllo della gestione di ricarica.

Caratteristiche Prodotto

Tipo Batteria: Piombo

Tensione di ingresso: 100-240 Vac

Corrente di Carica: 2A

Capacita' batterie: Da 9Ah a 18Ah Tensione di Uscita: 44.1 Vdc Connessione IN: Spina EU Connessione OUT:

XLR 3 PIN

Tensione di fine carica: 41.4±0.10V

Indicatore fine carica: Si

Colore: Nero

Dimensioni: 158 x 90 x 52,2 mm

Peso: 610 a

Confezione: Scatola