



**Amplificatore PA da 350W a 5 zone con USB
Bluetooth WI-FI**

info@elettronicadefilippo.it

Acquisti online: 081 210318 - Vendita in negozio: 081 450388 - Whatsapp 338 22 89 462

550111095

8006012371215

Melchioni MKC



DESCRIZIONE

Amplificatore Audio PA 5 zone ad alte prestazioni, adatto per la trasmissione di musica di sottofondo in scuole, uffici, fabbriche, negozi e edifici commerciali. Potenza nominale di 350W 120W e controllo indipendente ON/OFF/Volume, per le 5 zone. Dotato di uscite diffusori 100V / 4-8 Ω , funzioni MEDIA: USB/mp3/WAV player, ricevitore Bluetooth e funzione WI-FI per lo streaming audio di emittenti Radio da tutto il mondo tramite controllo da APP dedicata. 4 ingressi MIC (su 3 con alimentazione Phantom inseribile) e 1 ingresso AUX e 1 ingresso e 1 uscita PRE. Regolazione dei bassi e degli acuti. Ogni ingresso AUX/MIC/WI-FI, sono dotati di controllo del volume individuale. Un Display digitale visualizza lo stato di funzionamento del programma di riproduzione, che può essere controllato dai pulsanti del pannello frontale. Le funzioni CHIME e SIRENA sono integrate con controllo individuale sul pannello frontale.

SPECIFICHE TECNICHE

- Potenza nominale: 350W
- Modalità di uscita dell'altoparlante: Linea 70-100V / Impedenza: 4 - 8 Ohm (?)
- Supporti compatibili: USB, Bluetooth, WI-FI, ingresso Aux
- Formato riproducibile: MP3, WAV
- Versione Bluetooth: 5.0
- Funzione WI-FI per streaming Audio
- Soluzione WI-FI: Sistema Hi-Fi wireless
- Nome APP: Legacy Player
- Versione APP: Android, iOS
- Tipo di WI-FI: Wi-Fi 8.2.11 b/g/n (modalità AP/STA supportate)
- S/N: $\approx$ 75dB
- Controllo del tono: BASSI: 100 Hz ($\pm$ 10 dB), ALTI: 10k Hz ($\pm$ 10 dB)
- Ingressi Audio: MIC, AUX R/L, AUX PRE, USB, BLUETOOTH, WI-FI
- Ingresso RJ45 per connessione LAN
- Uscita Audio: Uscita AUX PRE
- Linea di tensione: 70 V e 100 V
- Bassa impedenza: 4 e 8 ohm (?)
- Risposta in frequenza: 60 Hz ~ 15k Hz ($\pm$ 3 dB)
- T.H.D <1% a 1kHz, 1/3 della potenza nominale
- Protezione Cortocircuito, sovraccarico, alta temperatura
- Fusibile: T6A
- Alimentazione: AC 220-240V- 50/60Hz
- Potenza assorbita: 485W
- Cavo di alimentazione: (3 $\times$ 0.75 mm) $\times$ 1.5M
- Dimensioni (AxLxP): 100x430x340mm
- Peso: 14.30Kg
- Peso Lordo: 15.80Kg

CONTENUTO NELLA CONFEZIONE

- 1 x Amplificatore
- 1 x Cavo di alimentazione CA
- 1 x Manuale d'uso
- 1 x Cavo audio (RCA)
- 1 x Antenna BT

DESCRIZIONE

Amplificatore Audio PA 5 zone ad alte prestazioni, adatto per la trasmissione di musica di sottofondo in scuole, uffici, fabbriche, negozi e edifici commerciali. Potenza nominale di 350W 120W e controllo indipendente ON/OFF/ Volume, per le 5 zone. Dotato di uscite diffusori 100V / 4-8 Ω , funzioni MEDIA: USB/mp3/WAV player, ricevitore Bluetooth e funzione WI-FI per lo streaming audio di emittenti Radio da tutto il mondo tramite controllo da APP dedicata. 4 ingressi MIC (su 3 con alimentazione Phantom inseribile) e 1 ingresso AUX e 1 ingresso e 1 uscita PRE. Regolazione dei bassi e degli acuti. Ogni ingresso AUX/MIC/WI-FI, sono dotati di controllo del volume individuale. Un Display digitale visualizza lo stato di funzionamento del programma di riproduzione, che può essere controllato dai pulsanti del pannello frontale. Le funzioni CHIME e SIRENA sono integrate con controllo individuale sul pannello frontale.

SPECIFICHE TECNICHE

- Potenza nominale: 350W
- Modalità di uscita dell'altoparlante: Linea 70-100V / Impedenza: 4 - 8 Ohm (?)
- Supporti compatibili: USB, Bluetooth, WI-FI, ingresso Aux
- Formato riproducibile: MP3, WAV
- Versione Bluetooth: 5.0
- Funzione WI-FI per streaming Audio
- Soluzione WI-FI: Sistema Hi-Fi wireless
- Nome APP: Legacy Player
- Versione APP: Android, iOS
- Tipo di WI-FI: Wi-Fi 8.2.11 b/g/n (modalità AP/STA supportate)
- S/N: ≥ 75 dB
- Controllo del tono: BASSI: 100 Hz (± 10 dB), ALTI: 10k Hz (± 10 dB)
- Ingressi Audio: MIC, AUX R/L, AUX PRE, USB, BLUETOOTH, WI-FI
- Ingresso RJ45 per connessione LAN
- Uscita Audio: Uscita AUX PRE
- Linea di tensione: 70 V e 100 V
- Bassa impedenza: 4 e 8 ohm (?)
- Risposta in frequenza: 60 Hz ~ 15k Hz (± 3 dB)
- T.H.D $<1\%$ a 1kHz, 1/3 della potenza nominale
- Protezione Cortocircuito, sovraccarico, alta temperatura
- Fusibile: T6A
- Alimentazione: AC 220-240V- 50/60Hz
- Potenza assorbita: 485W
- Cavo di alimentazione: (3 $\times$ 0.75 mm) $\times$ 1.5MDimensioni (AxLxP): 100x430x340mm
- Peso: 14.30Kg
- Peso Lordo: 15.80Kg

CONTENUTO NELLA CONFEZIONE

- 1 x Amplificatore
- 1 x Cavo di alimentazione CA
- 1 x Manuale d'uso
- 1 x Cavo audio (RCA)
- 1 x Antenna BT