

WORK 4 - Ricetrasmittente PMR446 con display integrato sotto scocca

info@elettronicadefilippo.it

Acquisti online: 081 210318 - Vendita in negozio: 081 450388 - Whatsapp 338 22 89 462

PM001035

8023389244874

Pol Mar



DESCRIZIONE PRODOTTO

8 canali PMR446 + 8 canali PMR446 con toni CTCSS. Display LED a scomparsa con indicazione canale e stato batteria. Altoparlante ad alto rendimento. Batteria agli ioni di litio da 1700mAh. Sino a 4 km di portata (in campo aperto e senza interferenze). Fornito completo di clip da cintura e cinghietta da collo. Caricabatteria da tavolo ed adattatore di rete inclusi. Libero uso
16 canali PMR446 + 16 canali PMR446 con toni CTCSS >
Display a scomparsa integrato sotto lo chassis con indicazione canali e stato batteria
Potente altoparlante da 1W
Vox programmabile
Batteria agli ioni di litio ad alta capacità 7,4V/1700mAh
Caricabatterie rapido da tavolo
Blocco cambio canale
Scrambler analogico ad inversione di banda
Batteria opzionale da 7,4V/3200mAh Fornito con batteria Li-Ion 7,4V/1700mAh, caricabatterie da tavolo e clip da cintura.

SPECIFICHE PRODOTTO

Gamma di frequenza: 446.00625 MHz ~ 446.19375 MHz
Canali di memoria: 16 + 16
Potenza uscita RF: 0,5W
Tensione di esercizio: 7,4Vcc
Alimentazione: batteria ricaricabile Li-Ion – 7,4Vcc/1700 mAh
Temperatura operativa: -10°C - +50°C
Sensibilità: 0,2 µV
Uscita audio: 1W
Dimensioni: 57 x 35 x 122 (227 antenna inclusa) mm
Peso: 195 gr inclusa la batteria

DESCRIZIONE PRODOTTO

8 canali PMR446 + 8 canali PMR446 con toni CTCSS. Display LED a scomparsa con indicazione canale e stato batteria. Altoparlante ad alto rendimento. Batteria agli ioni di litio da 1700mAh. Sino a 4 km di portata (in campo aperto e senza interferenze). Fornito completo di clip da cintura e cinghiello da collo. Caricabatteria da tavolo ed adattatore di rete inclusi. Libero uso

16 canali PMR446 + 16 canali PMR446 con toni CTCSS >

Display a scomparsa integrato sotto lo chassis con indicazione canali e stato batteria

Potente altoparlante da 1W

Vox programmabile

Batteria agli ioni di litio ad alta capacità 7,4V/1700mAh

Caricabatterie rapido da tavolo

Blocco cambio canale

Scrambler analogico ad inversione di banda

Batteria opzionale da 7,4V/3200mAh Fornito con batteria Li-Ion 7,4V/1700mAh, caricabatterie da tavolo e clip da cintura.

SPECIFICHE PRODOTTO

Gamma di frequenza: 446.00625 MHz ~ 446.19375 MHz

Canali di memoria: 16 + 16

Potenza uscita RF: 0,5W

Tensione di esercizio: 7,4Vcc

Alimentazione: batteria ricaricabile Li-Ion – 7,4Vcc/1700 mAh

Temperatura operativa: -10°C - +50°C

Sensibilità: 0,2 µV

Uscita audio: 1W

Dimensioni: 57 x 35 x 122 (227 antenna inclusa) mm

Peso: 195 gr inclusa la batteria