

Amplificatore Da Palo 5G 4 Ingressi Regolabili 1 Uscita 32dB

info@elettronicadefilippo.it

Acquisti online: 081 210318 - Vendita in negozio: 081 450388 - Whatsapp 338 22 89 462

JL45532-5G

8023389760558

Jolly Line



Descrizione Prodotto

Amplificatore Da Palo 5G 4 Ingressi Regolabili 1 Uscita 32dB

Caratteristiche Prodotto

Frequenza: VHF: 45 ÷ 232 MHz, IV°: 470 ÷ 590 MHz, V°: 590 ÷ 694 MHz, UHF: 470 ÷ 694 MHz
Filtro: 5G: 694 ÷ 862 MHz

Attacco: F

Banda VHF: 5 ÷ 20 dB

Banda IV°: 17 ÷ 32 dB

Banda V°: 17 ÷ 32 dB

Banda UHF: 17 ÷ 32 dB

Uscite: 1 dc

Attenuazione: 5G: < 20 dB

Max uscita: 107 dBμV

Assorbimento: 90 mA

Figura di rumore: 5 dB

Impedenza: 75 Ohm

Alimentazione: 12 Vdc

Descrizione Prodotto

Amplificatore Da Palo 5G 4 Ingressi Regolabili 1 Uscita 32dB

Caratteristiche Prodotto

Frequenza: VHF: 45 ÷ 232 MHz, IV°: 470 ÷ 590 MHz, V°: 590 ÷ 694 MHz, UHF: 470 ÷ 694 MHz

Filtro: 5G: 694 ÷ 862 MHz

Attacco: F

Banda VHF: 5 ÷ 20 dB

Banda IV°: 17 ÷ 32 dB

Banda V°: 17 ÷ 32 dB

Banda UHF: 17 ÷ 32 dB

Uscite: 1 dc

Attenuazione: 5G: < 20 dB

Max uscita: 107 dBμV

Assorbimento: 90 mA

Figura di rumore: 5 dB

Impedenza: 75 Ohm

Alimentazione: 12 Vdc