



---

**Amplificatore PA Da 240W 6 Zone Con  
USB/BT/FM-DAB**

**info@elettronicadefilippo.it**

Acquisti online: 081 210318 - Vendita in negozio: 081 450388 - Whatsapp 338 22 89 462

**550111098**

8006012371239

Melchioni MKC



### Descrizione Prodotto

Amplificatore Audio PA 6 zone ad alte prestazioni, adatto per la trasmissione di musica di sottofondo in scuole, uffici, fabbriche, negozi e edifici commerciali. Potenza nominale di 240W e controllo indipendente ON/OFF/Volume, per le 6 zone. Dotato di uscite diffusori 100V / 4-8 $\Omega$ , funzioni MEDIA: USB/mp3/WAV player, radio FM, radio digitale DAB+ e ricevitore Bluetooth. 5 ingressi MIC (su 4 alimentazione Phantom inseribile) e 5 AUX, con priorità e funzione di muting su MIC 1, Regolazione dei bassi e degli acuti. Ogni ingresso AUX e MIC, sono dotati di controllo del volume individuale. Un Display digitale visualizza lo stato di funzionamento del programma di riproduzione, che può essere controllato dai pulsanti del pannello frontale o dal telecomando. Le funzioni CHIME e SIRENA sono integrate con controllo individuale sul pannello frontale.

### Caratteristiche Prodotto

Potenza nominale: 240W  
 Modalità di uscita dell'altoparlante: Linea 70-100V / Impedenza: 4 - 8 ohms (?)  
 Supporti compatibili: USB, Bluetooth, FM (RDS), DAB+ (DAB), ingresso Aux  
 Formato riproducibile: MP3, WAV  
 Versione Bluetooth: 5.0  
 S/N: ?75dB

Controllo del tono: BASSI: 100 Hz ( $\pm$  10 dB),  
 ALTI: 10k Hz ( $\pm$  10 dB)  
 Linea di tensione: 70 V e 100 V  
 Bassa impedenza: 4 e 8 ohm (?)  
 Risposta in frequenza: 60 Hz ~ 15k Hz ( $\pm$  3 dB)  
 T.H.D <1% a 1kHz, 1/3 della potenza nominale  
 Protezione Cortocircuito, sovraccarico, alta temperatura  
 Fusibile: FA6

Alimentazione: AC 220-240V- 50/60Hz  
 Potenza assorbita: 350W  
 Cavo di alimentazione: (3x0.75 mm) x 1.5M  
 Dimensioni (AxLxP): 89x430x340mm  
 Peso: 11.30Kg

Peso Lordo: 12.70Kg

### Ingressi microfonici

MIC1/MIC2/MIC3/MIC4/MIC5 (jack non bilanciato da 6,35 mm)  
 MIC1/MIC2/MIC3/MIC4 (presa XLR bilanciata)

### Ingressi AUX

1 x AUX1 RCA(L&R)  
 1 x AUX2: TUNER-RCA(L&R)  
 1 x CD-RCA(L&R)  
 1 x jack da 6,35 mm

### Uscita AUX

1 x LINE-RCA(L&R)  
 1 x RECORD-RCA(L&R)

## **Descrizione Prodotto**

Amplificatore Audio PA 6 zone ad alte prestazioni, adatto per la trasmissione di musica di sottofondo in scuole, uffici, fabbriche, negozi e edifici commerciali. Potenza nominale di 240W e controllo indipendente ON/OFF/ Volume, per le 6 zone. Dotato di uscite diffusori 100V / 4-8?, funzioni MEDIA: USB/mp3/WAV player, radio FM, radio digitale DAB+ e ricevitore Bluetooth. 5 ingressi MIC (su 4 alimentazione Phantom inseribile) e 5 AUX, con priorità e funzione di muting su MIC 1, Regolazione dei bassi e degli acuti. Ogni ingresso AUX e MIC, sono dotati di controllo del volume individuale. Un Display digitale visualizza lo stato di funzionamento del programma di riproduzione, che può essere controllato dai pulsanti del pannello frontale o dal telecomando. Le funzioni CHIME e SIRENA sono integrate con controllo individuale sul pannello frontale.

## **Caratteristiche Prodotto**

Potenza nominale: 240W

Modalità di uscita dell'altoparlante: Linea 70-100V / Impedenza: 4 - 8 ohms (?)

Supporti compatibili: USB, Bluetooth, FM (RDS), DAB+ (DAB), ingresso Aux

Formato riproducibile: MP3, WAV

Versione Bluetooth: 5.0

S/N: ?75dB

Controllo del tono: BASSI: 100 Hz ( $\pm$  10 dB), ALTI: 10k Hz ( $\pm$  10 dB)

Linea di tensione: 70 V e 100 V

Bassa impedenza: 4 e 8 ohm (?)

Risposta in frequenza: 60 Hz ~ 15k Hz ( $\pm$  3 dB)

T.H.D <1% a 1kHz, 1/3 della potenza nominale

Protezione Cortocircuito, sovraccarico, alta temperatura

Fusibile: FA6

Alimentazione: AC 220-240V- 50/60Hz

Potenza assorbita: 350W

Cavo di alimentazione: (3x0.75 mm) x 1.5M

Dimensioni (AxLxP): 89x430x340mm

Peso: 11.30Kg

Peso Lordo: 12.70Kg

## **Ingressi microfonici**

MIC1/MIC2/MIC3/MIC4/MIC5 (jack non bilanciato da 6,35 mm)

MIC1/MIC2/MIC3/MIC4 (presa XLR bilanciata)

## **Ingressi AUX**

1 x AUX1 RCA(L&R)

1 x AUX2: TUNER-RCA(L&R)

1 x CD-RCA(L&R)

1 x jack da 6,35 mm

## **Uscita AUX**

1 x LINE-RCA(L&R)

1 x RECORD-RCA(L&R)