KARMA CSL 620 - Diffusore a soffitto con trasformatore 20W

info@elettronicadefilippo.it
Acquisti online: 081 210318 - Vendita in negozio: 081 450388 - Whatsapp 338 22 89 462

CSL620
8015439906207
KARMA

DESCRIZIONE
Diffusore da controsoffitto operante a tensione costante con woofer da 6,5" e spessore estremamente contenuto (solo 66 mm). Munito di trasformatore, è settabile su due diverse potenze: 5W e 10W (RMS). Di colore bianco si prestano all'installazione in qualunque ambiente.

SPECIFICHE TECNICHE

Potenza max (W)
20

Diametro foro x incasso
165 mm

Dimensione Woofer
6,5" (16,3cm)

Trasformatore
Trasformatore interno per utilizzo anche a 100V

Impedenza
8 Ohms

Risposta in frequenza
130 - 15000 Hz

Sensibilità
92 dB

Tipo di diffusore
Passivo

Staffa di fissaggio
Dispone di staffa di fissaggio

Materiale di costruzione
Materiale plastico (ABS)

Voltaggi supportati
100V

Potenza RMS (W)
10 W

Colore
Bianco

Peso (Kg)
0,5

Dimensioni Prodotto
190 x 190 x 66 mm

Note
Diametro foro per fissaggio: 165 mm

DESCRIZIONE
Diffusore da controsoffitto operante a tensione costante con woofer da 6,5" e spessore estremamente contenuto (solo 66 mm). Munito di trasformatore, è settabile su due diverse potenze: 5W e 10W (RMS). Di colore bianco si prestano all'installazione in qualunque ambiente.
SPECIFICHE TECNICHE
Potenza max (W)
20
Diametro foro x incasso
165 mm
Dimensione Woofer
6,5" (16,3cm)
Trasformatore
Trasformatore interno per utilizzo anche a 100V
Impedenza
8 Ohms
Risposta in frequenza
130 - 15000 Hz
Sensibilità
92 dB
Tipo di diffusore
Passivo
Staffa di fissaggio
Dispone di staffa di fissaggio
Materiale di costruzione
Materiale plastico (ABS)
Voltaggi supportati
100V
Potenza RMS (W)
10 W
Colore
Bianco
Peso (Kg)
0,5
Dimensioni Prodotto
190 x 190 x 66 mm
Note
Diametro foro per fissaggio: 165 mm