

Diffusore a lampadario 40W - CSR 240 Karma Italiana

info@elettronicadefilippo.it

Acquisti online: 081 210318 - Vendita in negozio: 081 450388 - Whatsapp 338 22 89 462

CSR240

8015439502409

KARMA



DESCRIZIONE

Diffusore con trasformatore per impianti 100V. Applicabile a controsoffitto, si abbassa fino a 67cm. Di colore bianco offre un'ottima risposta in frequenza e una diffusione a 360°

CARATTERISTICHE

- Dimensione Woofer 8" (20cm)
- Potenza Max 40W
- Trasformatore Trasformatore interno per utilizzo anche a 100V
- Impermeabilità Ideati solo per usi interni
- Risposta in frequenza 80Hz - 16 KHz
- Sensibilità 91db
- Tipo di diffusore Passivo
- Materiale di costruzione Materiale plastico (ABS)
- Voltaggi supportati 100V
- Potenza RMS 20W
- Colore Bianco
- Peso (Kg) 1,99
- Dimensioni Prodotto 255 x 255 x 600 mm
- Tipo di confezione Scatola a colori
- Base imballo (cm) 26
- Altezza imballo (cm) 26
- Profondità imballo (cm) 26
- Peso Imballo (Kg) 2,45

DESCRIZIONE

Diffusore con trasformatore per impianti 100V. Applicabile a controsoffitto, si abbassa fino a 67cm. Di colore bianco offre un'ottima risposta in frequenza e una diffusione a 360°

CARATTERISTICHE

- Dimensione Woofer 8" (20cm)
- Potenza Max 40W
- Trasformatore Trasformatore interno per utilizzo anche a 100V
- Impermeabilità Ideati solo per usi interni
- Risposta in frequenza 80Hz - 16 KHz
- Sensibilità 91db
- Tipo di diffusore Passivo
- Materiale di costruzione Materiale plastico (ABS)
- Voltaggi supportati 100V
- Potenza RMS 20W
- Colore Bianco
- Peso (Kg) 1,99
- Dimensioni Prodotto 255 x 255 x 600 mm
- Tipo di confezione Scatola a colori
- Base imballo (cm) 26
- Altezza imballo (cm) 26
- Profondità imballo (cm) 26
- Peso Imballo (Kg) 2,45