Cavo 6,8 mm Rame Per Antenna e Satellite 60 mt

550542100-X60

8029564360933

DigiSat

info@elettronicadefilippo.it

Acquisti online: 081 210318 - Vendita in negozio: 081 450388 - Whatsapp 338 22 89 462



Descrizione Prodotto

Cavo TV/SAT da 6,8 mm con conduttore in rame ottimo per impianti centralizzati o privati

Attenuazioni

dB @ 50 MHz 5,9

dB @ 200 MHz 11.3

dB @ 470 MHz 17.4

dB @ 800 MHz 23,3

dB @ 1000 MHz 26,5

dB @ 1350 MHz 30,5

dB @ 1750 MHz 35,8

dB @ 2150 MHz 40

dB @ 2400 MHz 42

dB @ 3000 MHz 49,9

Schermatura

dB @ 5-1000 MHz 90

dB @ 1000-2400 MHz 85

dB @ 3000 MHz 75

Caratteristiche Prodotto

Conduttore interno mm / Materiale: 0,81 CU

Dielettrico mm / Materiale: 3,5 / PE

Lamina: AI/PET/AI

Treccia Fili / Materiale: 96 / Al

Guaina esterna mm / Materiale: 5,1 / PVC CPR

Shielding dB: 90

Classe: A Colore: Bianco

Impedenza Ohm: 75 Imballaggio: Film plastico

Lunghezza m: 60

Descrizione Prodotto

Cavo TV/SAT da 6,8 mm con conduttore in rame ottimo per impianti centralizzati o privati

Attenuazioni

dB @ 50 MHz 5,9

dB @ 200 MHz 11,3

dB @ 470 MHz 17,4

dB @ 800 MHz 23,3

dB @ 1000 MHz 26,5

dB @ 1350 MHz 30,5

dB @ 1750 MHz 35,8

dB @ 2150 MHz 40

dB @ 2400 MHz 42

dB @ 3000 MHz 49,9

Schermatura

dB @ 5-1000 MHz 90

dB @ 1000-2400 MHz 85

dB @ 3000 MHz 75

Caratteristiche Prodotto

Conduttore interno mm / Materiale: 0,81 CU

Dielettrico mm / Materiale: 3,5 / PE

Lamina: Al/PET/Al

Treccia Fili / Materiale: 96 / Al

Guaina esterna mm / Materiale: 5,1 / PVC CPR Eca

Shielding dB: 90 Classe: A Colore: Bianco Impedenza Ohm: 75 Imballaggio: Film plastico

Lunghezza m: 60