

Cavo 6,8 mm Rame Per Antenna e Satellite 40 mt

info@elettronicadefilippo.it

Acquisti online: 081 210318 - Vendita in negozio: 081 450388 - Whatsapp 338 22 89 462

550542100-X40

8029564360933

DigiSat



Descrizione Prodotto

Cavo TV/SAT da 6,8 mm con conduttore in rame ottimo per impianti centralizzati o privati

Attenuazioni

dB @ 50 MHz 5,9
dB @ 200 MHz 11,3
dB @ 470 MHz 17,4
dB @ 800 MHz 23,3
dB @ 1000 MHz 26,5
dB @ 1350 MHz 30,5
dB @ 1750 MHz 35,8
dB @ 2150 MHz 40
dB @ 2400 MHz 42
dB @ 3000 MHz 49,9

Schermatura

dB @ 5-1000 MHz 90
dB @ 1000-2400 MHz 85
dB @ 3000 MHz 75

Caratteristiche Prodotto

Conduttore interno mm / Materiale: 0,81 CU
Dielettrico mm / Materiale: 3,5 / PE
Lamina: Al/PET/Al
Treccia Fili / Materiale: 96 / Al
Guaina esterna mm / Materiale: 5,1 / PVC CPR
Eca
Shielding dB: 90
Classe: A
Colore: Bianco
Impedenza Ohm: 75
Imballaggio: Film plastico
Lunghezza m: 40

Descrizione Prodotto

Cavo TV/SAT da 6,8 mm con conduttore in rame ottimo per impianti centralizzati o privati

Attenuazioni

dB @ 50 MHz 5,9
dB @ 200 MHz 11,3
dB @ 470 MHz 17,4
dB @ 800 MHz 23,3
dB @ 1000 MHz 26,5
dB @ 1350 MHz 30,5
dB @ 1750 MHz 35,8
dB @ 2150 MHz 40
dB @ 2400 MHz 42
dB @ 3000 MHz 49,9

Schermatura

dB @ 5-1000 MHz 90
dB @ 1000-2400 MHz 85
dB @ 3000 MHz 75

Caratteristiche Prodotto

Conduttore interno mm / Materiale: 0,81 CU
Dielettrico mm / Materiale: 3,5 / PE
Lamina: Al/PET/Al
Treccia Fili / Materiale: 96 / Al
Guaina esterna mm / Materiale: 5,1 / PVC CPR Eca
Shielding dB: 90
Classe: A
Colore: Bianco
Impedenza Ohm: 75
Imballaggio: Film plastico
Lunghezza m: 40