

Presse Demix TV - SAT Con Connettore IEC Per La TV e F Per Il SAT

info@elettronicadefilippo.it

Acquisti online: 081 210318 - Vendita in negozio: 081 450388 - Whatsapp 338 22 89 462

PTD10N

8436545300091

Maxital



Descrizione Prodotto

Presse terminale TV SAT con connettore IEC maschio per la TV e F per il SAT conforme alla norma EN 50083-4, adattabile a qualsiasi serie civile.

Punti Di Forza

Permette di separare il segnale TV-SAT combinato in ingresso su 2 connettori distinti in uscita

Passaggio della DC tra il connettore SAT e il morsetto di ingresso

Completamente schermate (classe A)

Disponibili adattatori a 2 fori per tutte le serie civili più diffuse sul mercato

Applicazioni

È previsto il passaggio della corrente tra il connettore F (SAT) e il morsetto d'ingresso delle prese terminali, e tra il connettore F e il morsetto di ingresso/uscita delle prese passanti.

Caratteristiche Prodotto

Tipo di connettore TV: IEC Maschio

Larghezza di banda - MHz: 5 ÷ 862

Perdita di derivazione - dB: < 1

Tipo di connettore SAT: F femmina

Larghezza di banda - MHz: 950 ÷ 2150

Perdita di derivazione - dB: < 1,5

Passaggio di corrente: SAT-IN

Tipo di presa: Terminale

Dimensioni (L x A x P) - mm: 46 x 38 x 23

Peso - g: 54

Conforme alle norme: EN 50083-4

Descrizione Prodotto

Presa terminale TV SAT con connettore IEC maschio per la TV e F per il SAT conforme alla norma EN 50083-4, adattabile a qualsiasi serie civile.

Punti Di Forza

Permette di separare il segnale TV-SAT combinato in ingresso su 2 connettori distinti in uscita

Passaggio della DC tra il connettore SAT e il morsetto di ingresso

Completamente schermate (classe A)

Disponibili adattatori a 2 fori per tutte le serie civili più diffuse sul mercato

Applicazioni

È previsto il passaggio della corrente tra il connettore F (SAT) e il morsetto d' ingresso delle prese terminali, e tra il connettore F e il morsetto di ingresso/uscita delle prese passanti.

Caratteristiche Prodotto

Tipo di connettore TV: IEC Maschio

Larghezza di banda - MHz: 5 ÷ 862

Perdita di derivazione - dB: < 1

Tipo di connettore SAT: F femmina

Larghezza di banda - MHz: 950 ÷ 2150

Perdita di derivazione - dB: < 1,5

Passaggio di corrente: SAT-IN

Tipo di presa: Terminale

Dimensioni (L x A x P) - mm: 46 x 38 x 23

Peso - g: 54

Conforme alle norme: EN 50083-4