

POLMAR CUBE - Ricetrasmittitore PMR446 super compatto con display LCD

info@elettronicadefilippo.it

Acquisti online: 081 210318 - Vendita in negozio: 081 450388 - Whatsapp 338 22 89 462

PM001025

8023389745821

Pol Mar



DESCRIZIONE PRODOTTO

8 canali PMR446 + 8 canali PMR446 con toni CTCSS. Display LCD con indicazione canale di memoria e stato batteria. Altoparlante ad alto rendimento. Batteria agli ioni di litio da 1200mAh. Dimensioni compatte. Sino a 4 km di portata (in campo aperto e senza interferenze). Fornito completo di microfono/auricolare con funzione VOX, clip da cintura e cinghiello da collo. Caricabatteria ed adattatore di rete con presa USB inclusi. Libero uso 8 canali PMR446 + 8 canali PMR446 con toni CTCSS

Display LCD con visualizzazione canale e stato batteria

Funzione Vox programmabile*

Time Out Timer

Squelch regolabile*

Risparmio energia

Avviso batteria scarica

Codici CTCSS programmabili*

IP54

Forniti con batterie Li-Ion 1200 mAh, caricabatterie rapido da tavolo, microfono auricolare con funzione Vox*, clip da cintura e cordoncino da collo.

*necessari software e cavo di programmazione

SPECIFICHE PRODOTTO

Gamma di frequenza: 446.00625 MHz ~ 446.09375 MHz

Canali di memoria: 8 + 8 Potenza uscita RF: 0,5W

Tensione di esercizio: 3,7V

Alimentazione: batteria ricaricabile Li-Ion – 3,7Vcc/1200 mAh

Temperatura operativa: -10°C - +50°C

Sensibilità: >500 mW Uscita audio: 0,2μV

Dimensioni: 50 x 83 x 23 mm

Peso: 98 gr inclusa la batteria

DESCRIZIONE PRODOTTO

8 canali PMR446 + 8 canali PMR446 con toni CTCSS. Display LCD con indicazione canale di memoria e stato batteria. Altoparlante ad alto rendimento. Batteria agli ioni di litio da 1200mAh. Dimensioni compatte. Sino a 4 km di portata (in campo aperto e senza interferenze). Fornito completo di microfono/auricolare con funzione VOX, clip da cintura e cinghiello da collo. Caricabatteria ed adattatore di rete con presa USB inclusi. Libero uso

8 canali PMR446 + 8 canali PMR446 con toni CTCSS

Display LCD con visualizzazione canale e stato batteria

Funzione Vox programmabile*

Time Out Timer

Squelch regolabile*

Risparmio energia

Avviso batteria scarica

Codici CTCSS programmabili*

IP54

Forniti con batterie Li-Ion 1200 mAh, caricabatterie rapido da tavolo, microfono auricolare con funzione Vox*, clip da cintura e cordoncino da collo.

*necessari software e cavo di programmazione

SPECIFICHE PRODOTTO

Gamma di frequenza: 446.00625 MHz ~ 446.09375 MHz

Canali di memoria: 8 + 8 Potenza uscita RF: 0,5W

Tensione di esercizio: 3,7V

Alimentazione: batteria ricaricabile Li-Ion – 3,7Vcc/1200 mAh

Temperatura operativa: -10°C - +50°C

Sensibilità: >500 mW Uscita audio: 0,2μV

Dimensioni: 50 x 83 x 23 mm

Peso: 98 gr inclusa la batteria